

Exemple de fonctionnement des Barled150 en mode DMX avec un pupitre réf «PJO61D»

Dans un premier temps aller dans le menu du projecteur :

Aller sur mode
1-DMX-ADDR

Appuyer sur enter
Se servir des flèches haut et bas pour
mettre sur 1 et appuyer de nouveau sur ENTER.



2-DMX MODE

Faire la même manipulation
et mettre sur 005 ch
Appuyer de nouveau sur ENTER



Vue arrière pour la connectique DMX





Voici comment se traduit le mode DMX dans le pupitre PJO61D (ou tout autre pupitre)

- 1 DIMMER à pleine puissance
- 2 ROUGE
- 3 VERT
- 4 BLEU
- 5 BLANC

A savoir :

Pour faire du blanc il faut entrer 3 valeurs identiques sur chaque couleur et si vous rajoutez le blanc (5) la BARLED150 est full blanc.

Moduler avec le MASTER du pupitre pour régler la puissance choisie.